

Kom straks i gang med at lave labels med "Tilslut og opmærk"-funktionen. Du behøver ikke at installere kompliceret software eller drivere på din pc*.



Print labels uden besvær – til alle formål

QL-700 anvender Brother DK-labelruller. De sidder på en spole med et rullestyr, som sikrer, at labelen altid er installeret korrekt og genkender den isatte labels størrelse. Og du får ingen justeringsproblemer, som du kender det fra labelprint med traditionelle printere. Så uanset om du printer én eller flere labels ad gangen, sikrer Brother QL-700, at hver eneste label bliver printet perfekt – igen og igen.

Tekniske specifikationer

Medfølgende dele

QL-700 labelprinter
2 x startroller:
- 29 mm x 90 mm standard adresselabel (100 labels)
- 62 mm papirtape i endeløs bane (8 meter)
USB- og strømkabel
Cd-rom med P-touch Editor 5.0, printerdriver og manualer
Kvikguide til installation og garantibevis

QL-700 Label printer

Dimensioner 128 mm (B) x 221 mm (D) x 153 mm (H)
Vægt 1,12 kg (uden DK-rulle)
Kontrolpanel-taster 4: (power, P-touch Editor Lite, feed, cut)
Kniv Kraftig automatisk kniv
Strømforsyning Intern strømforsyning
Printemetode Direkte termisk
Rulletepe DK-ruller (udstansede labels/tape i endeløs bane)
Maks. rulle-/printbredde 62 mm / 59 mm
Min./maks. labellængde 12,7 mm / 1 meter
Printhovedopløsning 300 dpi
Printhastighed 150 mm/sek. † 93 standard adresselabels/min.
Computerinterface USB 2.0

Software

P-touch Editor Lite

Alle installerede TrueType-fonte / 0
4 stilarter: normal, fed, kursiv, understregning

Antal rammer 10
Understøttede billedfilformater BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Screen capture Ja
Multi-linjeprint Ja
Multi-blokprint Ja
Vertikal print Ja
Rotér print Ja
Antal kopier 2 - 200
Spejlvendt print Ja
Fortløbende nummerering 1 - 200 / A - Z / a - z
Stregkoder Nej

Understøtter database / fil-link Nej
Understøtter add-in Nej
Automatisk dato-/tidprint Nej
Sprog Engelsk / Dansk / Hollandsk / Fransk / Tysk / Italiensk / Norsk
Portugisisk / Spansk / Svensk / Finsk / Tjekkisk / Polsk
Ungarsk / Forenklet kinesisk / Slovakisk / Slovensk / Rumænsk
Kroatisk / Bulgarsk / Russisk / Tyrkisk / Japansk
Traditionelt kinesisk / Koreansk / Thai
Vietnamesisk / Arabisk

Systemkrav pc/Mac®

Styresystem Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Minimum CPU specifikation Som anbefalet af styresystem
Ledig harddiskplads 100 MB eller mere
Interface USB 1.1 eller nyere specifikation
Grafik SVGA med high colour eller bedre
Andet Cd-rom drev til installation



* Ved at anvende den indbyggede P-touch Editor Lite på en Microsoft Windows-pc. Mac-brugere kan anvende den medfølgende cd til at installere P-touch Editor 5.0-software og printerdrivere (kun på engelsk)

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf. +4543313131 Fax +45 43313143
Web-site: www.brother.dk
Solutions web-site: http://solutions.brother.com



Professionel labelprinter

Den alsidige QL-700 tilbyder brugervenlig software, er let at integrere med Microsoft Office-programmer og kan bruges til alle former for opmærkning.

www.brother.dk

- Tilslut og opmærk (kræver ingen installation af software*)
- Printer op til 93 labels/min. i op til 300 x 600 dpi
- Indbygget automatisk kniv
- Leveres med 2 ruller labels, software og kabler





Giv din virksomhed et professionelt image

Få et mere professionelt finish, og gør kontoret mere effektivt ved at anvende labels. Kuverter, pakker og forsendelser kan mærkes med en professionel adresselabel. Du kan vælge mellem mange størrelser, og du kan endda tilføje dit firmalogo. Mærk ringbind, mapper, cd'er og dvd'er med tydelige labels, så du sikrer, at vigtige informationer altid kan findes hurtigt i virksomheden.



NEM AT OPSÆTTE

Tilslut QL-700 til din Windows-pc. Kør den indbyggede labelsoftware, design og print. Så enkelt er det.



NEMT AT UDSKIFTE RULLER

Hver rulle leveres på en spole, som er nem at sætte i printeren – hver gang.



USB-INTERFACE

Hurtig og let at opsætte og anvende. USB-kabel følger med QL-700 som standard.



PRINT LABELS I DEN STØRRELSE, DU HAR BRUG FOR

Fremstil labels fra 12,7 mm op til 1 meters længde, og afskær med den indbyggede automatiske kniv.



OP TIL 300 x 600 DPI PRINTOPLØSNING

Fremstil letlæselige labels med tydelig tekst og grafik i høj kvalitet.



OP TIL 93 LABELS/MINUT

Uanset om du printer én eller flere labels ad gangen, vil QL-700 have dem klar inden for få sekunder

Tilslut, og begynd at opmærke med det samme

Brother QL-700 er en enkel måde at printe professionelt udseende labels til en lang række formål på hele arbejdspladsen. Vi har gjort det lettere end nogensinde at printe labels ved at indbygge "P-touch Editor Lite"-software til labeldesign i QL-700. Windows-brugere behøver kun at tilslutte USB-kablet, køre softwaren fra pop-up-beskedene, designe og printe labelen ud. Kræver ingen installation af software eller driver.



1. Tilslut USB-kablet

Når QL-700 er tilsluttet til din pc, bliver den identificeret som et USB-drev, og et nyt drev-bogstav kommer frem på din computer. Dette indeholder labelsoftwaren.

2. Kør den indbyggede labelsoftware

Dobbeltklik på P-touch Editor Lite-ikonet for at starte softwaren. Da den er indbygget i QL-700, er den altid tilgængelig, uanset hvilken pc, du forbinder den til.

3. Design og print din label

Når du designer din label, behøver du kun at tilføje tekst, grafik og rammer, og derefter trykke print. Der bliver ikke installeret nogen software på din pc under denne proces.

Professionel labelsoftware medfølger også

Den mere kraftfulde P-touch Editor-software medfølger på en cd-rom, der installeres som normalt.

Den kan integreres med Microsoft Word, Excel og Outlook, så du kan printe labels direkte fra disse programmer. Du skal blot markere den adresse, tekst eller information, du ønsker, og derefter klikke på "P-touch"-ikonet i værktøjslinjen for at printe din label. Du kan tilføje stregkoder, grafik, rammer og anden information til dine labels – alt efter behov.



Udstansede papirlabels



Tape i endeløs bane

